

CONTACT MAGNÉTIQUE SANS FIL

En 50131
GRADE 2 Class 1

Référence BK1

BK1 est un contact de porte magnétique sans fil compatible avec l'extenseur EXT116s et les panneaux de commande de la série P. La caractéristique principale du détecteur est une excellente plage de transmission d'alarme dans les bâtiments avec beaucoup de murs en béton.



Caractéristiques	BK1
La description	Contact de porte magnétique
Récepteurs compatibles	Panneaux de la série P, EXT116s
Fréquence de fonctionnement	868 MHz
Gamme de communication dans la construction	Jusqu'à 100 m
Communication avec le code de saut	Sélectionnable
Technologie bidirectionnelle	Oui
Contact Transmission ouverte	Oui
Contact Fermer la transmission	Oui
Transmission altérée	Oui
Batterie faible transmission de statut	Oui
Transmission de supervision	Toutes les heures
Contact magnétique intégré	Oui
Numéro d'identification unique pour contact magnétique	Oui
Source de courant	Batterie au lithium, ½ AA, 3.6V



CONTACT MAGNÉTIQUE SANS FIL

En 50131
GRADE 2 Class 1

Vie de la batterie	>3 ans
Modèle de couleur blanche	BK1
Modèle de couleur marron	BK1_br
Dimensions hors tout L x H x L en mm	27 x 23.6 x 75
Humidité d'exploitation	0% - 70%
Température de fonctionnement	-5°C jusqu'à +50°C